

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hikvision.nt-rt.ru> || hnb@nt-rt.ru

Охранные системы

Беспроводная охранная панель AX PRO

DS-PWA64-L-WE



- Зоны беспроводного подключения до 64 беспроводных входов/выходов, 8 считывателей/клавиатур, 4 оповещателей, 2 репитеров,
- Беспроводной протокол нового поколения: Tri-X и Cam-X
- Передача радиосигнала на дальние дистанции до 2000м
- TCP/IP, Wi-Fi и GPRS
- Двусторонняя связь с шифрованием AES-128
- Настройка через веб-клиент, мобильный клиент и Convergence Cloud
- Настройка Hik-Connect и Hik-ProConnect зависит от уровня доступа пользователя
- Тревожные уведомления в сообщения или через телефонные звонки (Один слот SIM карты)
- Просмотр видео в режиме реального времени в Hik-Connect
- Отправка видео тревожных событий по электронной почте и в приложение
- Загрузка отчетов о тревогах в ARC
- LED-индикатор для индикации состояния системы
- Резервная литиевая батарея 4520 мАч
- Протокол SIA-DC09, поддержка Contact ID и формата данных SIA

| | |
|--|--|
| Частота | 868МГц |
| Тип беспроводной связи | Двусторонняя беспроводная передача |
| Безопасность беспроводного подключения | Скачкообразная смена частоты, шифрование 128 AES |
| Зоны беспроводного подключения | До 64 входов/выходов |

| | |
|--|-------------------------|
| Беспроводные считыватели/ клавиатуры | До 8 |
| Беспроводные оповещатели | До 4 |
| Беспроводные брелоки | До 32 |
| Метки | До 32 |
| Беспроводные репиторы | До 2 |
| Беспроводный извещатель со встроенной камерой | Поддерживается (PIRCAM) |
| IPC для IVaaS на порту | - |

Пользователь

| | |
|---------------|-------|
| Установщик | 1 |
| Администратор | 1 |
| Пользователь | До 30 |

Ключевые функции программного обеспечения

| | |
|--|---|
| Раздел | До 16 |
| Голосовые подсказки | Поддерживается |
| Встроенный динамик | Поддерживается |
| LED индикатор | Постановка на охрану/снятие с охраны, тампер, сбой, облачный сервис, питание |
| Встроенный считыватель | Нет |
| Журнал памяти | До 5000 |
| Выход RS-232 | Поддерживается |
| Инструменты программирования | Hik-Connect/Hik-ProConnect/Web Portal/iVMS4200/Convergence Cloud |
| Обновление прошивки | Автоматич./Ручн. (приложение) |
| Режим охраны | Полная охрана/охрана с обходом зон |
| Таймер автоматической постановки на охрану/снятия охраны | Поддерживается |
| Форсировать постановку на охрану открытых зон | Поддерживается |
| Диагностика через приложение или веб- интерфейс | Поддерживается |

Связь

| | |
|------------|-------------------------|
| Порт LAN | Поддерживается |
| Wi-Fi | Поддерживается (2.4ГГц) |
| GPRS | Поддерживается |
| 3G/4G сеть | Нет |

| | |
|---|--|
| Слот SIM карты | Один |
| SMS уведомление | Поддерживается |
| Вызов | Поддерживается |
| Протокол ЧОП (ARC) | SIA DC09 (SIA уровень 2, ID контакта), ISUP, ISAPI (SDK) |
| Приложение для работы пользователя | Поддерживается |
| Приложение для работы установщика | Поддерживается |
| Веб для обслуживания (автономная настройка) | Поддерживается |

Аппаратны средства

| | |
|----------------------------------|---|
| Работа батареи в режиме ожидания | До 12 часов |
| Питание | Встроенный источник питания |
| Аккумуляторная батарея | Встроенная литиевая батарея |
| Корпус | Пластик |
| Автоматизация | Настенный выключатель, реле, розетка (В разработке) |

Другое

| | |
|---------------------|--|
| Рабочая температура | От -10 до +55 °С |
| Размеры | 170.0 x 170.0 x 38.6 мм (6.7 x 6.7 x 1.5") |
| Масса | 557.5 г |

DS-PWA96-M-WE



Беспроводная охранная панель AX PRO

- Зоны беспроводного подключения до 96 беспроводных входов/выходов, 8 считывателей/клавиатур, 6 оповещателей, 4 репитеров,
- Беспроводной протокол нового поколения: Tri-X и Cam-X
- Передача радиосигнала на дальние дистанции до 2000м
- TCP/IP, Wi-Fi и 3G/4G
- Двусторонняя связь с шифрованием AES-128
- Настройка через веб-клиент, мобильный клиент и Convergence Cloud
- Настройка Hik-Connect и Hik-ProConnect зависит от уровня доступа пользователя
- Тревожные уведомления в сообщения или через телефонные звонки (2 слот SIM карты)
- Просмотр видео в режиме реального времени в Hik-Connect
- Отправка видео тревожных событий по электронной почте и в приложение
- Загрузка отчетов о тревогах в ARC
- LED-индикатор для индикации состояния системы
- Резервная литиевая батарея 4520 мАч
- Протокол SIA-DC09, поддержка Contact ID и формата данных SIA

| | |
|--|--|
| Частота | 868МГц |
| Тип беспроводной связи | Двусторонняя беспроводная передача |
| Безопасность беспроводного подключения | Скачкообразная смена частоты, шифрование 128 AES |
| Зоны беспроводного подключения | До 96 входов/выходов |

| | |
|---|--|
| Беспроводные считыватели/клавиатуры | До 8 |
| Беспроводные оповещатели | До 6 |
| Беспроводные брелоки | До 48 |
| Метки | До 48 |
| Беспроводные репиторы | До 4 |
| Беспроводный извещатель со встроенной камерой | Поддерживается (PIRCAM) |
| IPC для IVaaS на порту | 4, видеоклипа по 7 с независимое хранение видео без перезаписи |

Пользователь

| | |
|---------------|-------|
| Установщик | 1 |
| Администратор | 1 |
| Пользователь | До 46 |

Ключевые функции программного обеспечения

| | |
|--|--|
| Раздел | До 32 |
| Голосовые подсказки | Поддерживается |
| Встроенный динамик | Поддерживается |
| LED индикатор | Постановка на охрану/снятие с охраны, тампер, сбой, облачный сервис, питание |
| Встроенный считыватель | Есть |
| Журнал памяти | До 5000 |
| Выход RS-232 | Поддерживается |
| Инструменты программирования | Hik-Connect/Hik-ProConnect/Web Portal/iVMS4200/Convergence Cloud |
| Обновление прошивки | Автоматич./Ручн. (приложение) |
| Режим охраны | Полная охрана/охрана с обходом зон |
| Таймер автоматической постановки на охрану/снятия охраны | Поддерживается |
| Форсировать постановку на охрану открытых зон | Поддерживается |
| Диагностика через приложение или веб-интерфейс | Поддерживается |

Связь

| | |
|----------|-------------------------|
| Порт LAN | Поддерживается |
| Wi-Fi | Поддерживается (2.4ГГц) |
| GPRS | Нет |

| | |
|---|--|
| 3G/4G сеть | Поддерживается |
| Слот SIM карты | Два |
| SMS уведомление | Поддерживается |
| Вызов | Поддерживается |
| Протокол ЧОП (ARC) | SIA DC09 (SIA уровень 2, ID контакта), ISUP, ISAPI (SDK) |
| Приложение для работы пользователя | Поддерживается |
| Приложение для работы установщика | Поддерживается |
| Веб для обслуживания (автономная настройка) | Поддерживается |

Аппаратные средства

| | |
|----------------------------------|---|
| Работа батареи в режиме ожидания | До 12 часов |
| Питание | Встроенный источник питания |
| Аккумуляторная батарея | Встроенная литиевая батарея |
| Корпус | Пластик |
| Автоматизация | Настенный выключатель, реле, розетка (В разработке) |

Другое

| | |
|---------------------|--|
| Рабочая температура | От -10 до +55 °С |
| Размеры | 170.0 x 170.0 x 38.6 мм (6.7 x 6.7 x 1.5") |
| Масса | 557.5 г |

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93