

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hikvision.nt-rt.ru> || hnb@nt-rt.ru

Охранные системы

DS-PWA64-KIT-WE



Комплект охранной системы AX PRO

В составе комплекта;

- Беспроводная охранная панель DS-PWA64-L-WE 1 шт.;
- ИК-датчик беспроводной DS-PDP15P-EG2-WE 1 шт.;
- СМК-датчик беспроводной DS-PDMC-EG2-WE 1 шт.
- Брелок беспроводной DS-PKF1-WE 1 шт.

Модель панели	DS-PWA64-L-WE
Частота	868МГц
Тип беспроводной связи	Двусторонняя беспроводная передача
Безопасность беспроводного подключения	Скачкообразная смена частоты, шифрование 128 AES
Зоны беспроводного подключения	До 64 входов/выходов
Беспроводные считыватели/клавиатуры	До 8
Беспроводные оповещатели	До 4
Беспроводные брелоки	До 32
Метки	До 32
Беспроводные репиторы	До 2
Беспроводный извещатель со встроенной камерой	Поддерживается (PIRCAM)
IPC для IVaaS на порту	-

Пользователь

Установщик	1
Администратор	1
Пользователь	До 30

Ключевые функции программного обеспечения

Раздел	До 16
Голосовые подсказки	Поддерживается
Встроенный динамик	Поддерживается
LED индикатор	Постановка на охрану/снятие с охраны, тампер, сбой, облачный сервис, питание
Встроенный считыватель	Нет
Журнал памяти	До 5000
Выход RS-232	Поддерживается
Инструменты программирования	Hik-Connect/Hik-ProConnect/Web Portal/iVMS4200/Convergence Cloud
Обновление прошивки	Автоматич./Ручн. (приложение)
Режим охраны	Полная охрана/охрана с обходом зон
Таймер автоматической постановки на охрану/снятия охраны	Поддерживается
Форсировать постановку на охрану открытых зон	Поддерживается
Диагностика через приложение или веб-интерфейс	Поддерживается

Связь

Порт LAN	Поддерживается
Wi-Fi	Поддерживается (2.4ГГц)
GPRS	Поддерживается
3G/4G сеть	Нет
Слот SIM карты	Один
SMS уведомление	Поддерживается
Вызов	Поддерживается
Протокол ЧОП (ARC)	SIA DC09 (SIA уровень 2, ID контакта), ISUP, ISAPI (SDK)
Приложение для работы пользователя	Поддерживается
Приложение для работы установщика	Поддерживается
Веб для обслуживания (автономная настройка)	Поддерживается

Аппаратны средства

Работа батареи в режиме ожидания	До 12 часов
Питание	Встроенный источник питания
Аккумуляторная батарея	Встроенная литиевая батарея
Корпус	Пластик
Автоматизация	Настенный выключатель, реле, розетка (В разработке)

Другое

Рабочая температура	От -10 до +55 °С
Размеры	170.0 x 170.0 x 38.6 мм (6.7 x 6.7 x 1.5")
Масса	557.5 г

DS-PDP15P-EG2-WE

Тип датчика	Беспроводной ИК датчик движения
Частота передачи	868 МГц
Дальность передачи	1600м (открытое пространство)
Дальность обнаружения	15м
Угол детекции	85.9°
Скорость обнаружения	От 0.3 до 2 м/с
Автоматическая чувствительность	Поддерживается
Иммунитет к животным	До 30кг
Цифровая температурная компенсация	Поддерживается
Технология	Алгоритмы цифрового микропроцессора
Герметичная оптика	Поддерживается
Защита нижней зоны	Поддерживается
Фильтр направленного источника освещения	6500 ЛК
Тампер	Передняя панель, задняя панель
LED-индикатор	Тревога (синий)
Инкапсулированная ПП	Поддерживается
Батарея	CR123A x 1 (включена в комплект поставки)
Стандартный срок службы батареи	От -10 до +55 °С
Рабочая температура	5 лет
Рабочая влажность	От 10 до 90 %
Размеры	65.5 × 103 × 48.5 мм (2.58 × 4.06 × 1.91")
Высота установки	От 1.8 до 2.4 м

DS-PDMC-EG2-WE

Типа датчика	Беспроводной магнитный контакт двери
Частота передачи	868 МГц
Дальность передачи	1600м (открытое пространство)
Варианты зонирования	Стандартная зона и зона повышенной чувствительности с подсчетом импульсов
Настраиваемый счетчик импульсов	Поддерживается
Зона повышенной чувствительности	1 мс
Чувствительность стандартной зоны	300 мс
Тампер	Передняя панель, задняя панель
LED-индикатор	Тревога (синий)
Технология беспроводного подключения	Беспроводная технология Tri-X
Батарея	CR123A x 1 (включена в комплект поставки)
Стандартный срок службы батареи	5 лет
Рабочая температура	От -10 до +55 °С
Размеры	22.5 × 103 × 23.2 мм13 × 34.4 × 11.4 мм

DS-PKF1-WE

Типа устройства	Беспроводной брелок
Частота передачи	868 МГц
Дальность передачи	900м (открытое пространство)
Модуляция	2GFSK
Индикатор	LED-индикатор (три цвета)
Батарея	CR2032 x 1 (включена в комплект поставки)
Стандартный срок службы батареи	В режиме ожидания более 3 лет
Рабочая температура	От -10 до +55 °С
Размеры	35.2 x 63.2 x 11.3 мм (1.39 x 2.49 x 0.45")

DS-PWA96-KIT-WE



Комплект охранной системы AX PRO

В составе комплекта;

- Беспроводная охранная панель DS-PWA96-M-WE 1 шт.;
- ИК-датчик беспроводной DS-PDP15P-EG2-WE 1 шт.;
- СМК-датчик беспроводной DS-PDMC-EG2-WE 1 шт.
- Брелок беспроводной DS-PKF1-WE 1 шт.

Модель панели	DS-PWA96-M-WE
Частота	868МГц
Тип беспроводной связи	Двусторонняя беспроводная передача
Безопасность беспроводного подключения	Скачкообразная смена частоты, шифрование 128 AES
Зоны беспроводного подключения	До 96 входов/выходов
Беспроводные считыватели/клавиатуры	До 8
Беспроводные оповещатели	До 6
Беспроводные брелоки	До 48
Метки	До 48
Беспроводные репиторы	До 4
Беспроводный извещатель со встроенной камерой	Поддерживается (PIRCAM)
IPC для IVaaS на порту	4, видеоклипа по 7 с независимое хранение видео без перезаписи

Пользователь

Установщик	1
Администратор	1
Пользователь	До 46

Ключевые функции программного обеспечения

Раздел	До 32
Голосовые подсказки	Поддерживается
Встроенный динамик	Поддерживается
LED индикатор	Постановка на охрану/снятие с охраны, тампер, сбой, облачный сервис, питание
Встроенный считыватель	Есть
Журнал памяти	До 5000
Выход RS-232	Поддерживается
Инструменты программирования	Hik-Connect/Hik-ProConnect/Web Portal/iVMS4200/Convergence Cloud
Обновление прошивки	Автоматич./Ручн. (приложение)
Режим охраны	Полная охрана/охрана с обходом зон
Таймер автоматической постановки на охрану/снятия охраны	Поддерживается
Форсировать постановку на охрану открытых зон	Поддерживается
Диагностика через приложение или веб-интерфейс	Поддерживается

Связь

Порт LAN	Поддерживается
Wi-Fi	Поддерживается (2.4ГГц)
GPRS	Нет
3G/4G сеть	Есть
Слот SIM карты	Два
SMS уведомление	Поддерживается
Вызов	Поддерживается
Протокол ЧОП (ARC)	SIA DC09 (SIA уровень 2, ID контакта), ISUP, ISAPI (SDK)
Приложение для работы пользователя	Поддерживается
Приложение для работы установщика	Поддерживается
Веб для обслуживания (автономная настройка)	Поддерживается

Аппаратны средства

Работа батареи в режиме ожидания	До 12 часов
Питание	Встроенный источник питания
Аккумуляторная батарея	Встроенная литиевая батарея
Корпус	Пластик
Автоматизация	Настенный выключатель, реле, розетка (В разработке)

Другое

Рабочая температура	От -10 до +55 °С
Размеры	170.0 x 170.0 x 38.6 мм (6.7 x 6.7 x 1.5")
Масса	557.5 г

DS-PDP15P-EG2-WE

Тип датчика	Беспроводной ИК датчик движения
Частота передачи	868 МГц
Дальность передачи	1600м (открытое пространство)
Дальность обнаружения	15м
Угол детекции	85.9°
Скорость обнаружения	От 0.3 до 2 м/с
Автоматическая чувствительность	Поддерживается
Иммунитет к животным	До 30кг
Цифровая температурная компенсация	Поддерживается
Технология	Алгоритмы цифрового микропроцессора
Герметичная оптика	Поддерживается
Защита нижней зоны	Поддерживается
Фильтр направленного источника освещения	6500 ЛК
Тампер	Передняя панель, задняя панель
LED-индикатор	Тревога (синий)
Инкапсулированная ПП	Поддерживается
Батарея	CR123A x 1 (включена в комплект поставки)
Стандартный срок службы батареи	От -10 до +55 °С
Рабочая температура	5 лет
Рабочая влажность	От 10 до 90 %
Размеры	65.5 × 103 × 48.5 мм (2.58 × 4.06 × 1.91")
Высота установки	От 1.8 до 2.4 м

DS-PDMC-EG2-WE

Типа датчика	Беспроводной магнитный контакт двери
Частота передачи	868 МГц
Дальность передачи	1600м (открытое пространство)
Варианты зонирования	Стандартная зона и зона повышенной чувствительности с подсчетом импульсов
Настраиваемый счетчик импульсов	Поддерживается
Зона повышенной чувствительности	1 мс
Чувствительность стандартной зоны	300 мс
Тампер	Передняя панель, задняя панель
LED-индикатор	Тревога (синий)
Технология беспроводного подключения	Беспроводная технология Tri-X
Батарея	CR123A x 1 (включена в комплект поставки)
Стандартный срок службы батареи	5 лет
Рабочая температура	От -10 до +55 °C
Размеры	22.5 × 103 × 23.2 мм13 × 34.4 × 11.4 мм

DS-PKF1-WE

Типа устройства	Беспроводной брелок
Частота передачи	868 МГц
Дальность передачи	900м (открытое пространство)
Модуляция	2GFSK
Индикатор	LED-индикатор (три цвета)
Батарея	CR2032 x 1 (включена в комплект поставки)
Стандартный срок службы батареи	В режиме ожидания более 3 лет
Рабочая температура	От -10 до +55 °C
Размеры	35.2 x 63.2 x 11.3 мм (1.39 x 2.49 x 0.45")

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93