

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hikvision.nt-rt.ru> || hnb@nt-rt.ru

Беспроводное оборудование

Wi-Fi мост (приемопередатчик)

DS-3WF03C



- Встроенная MIMO-антенна с двойной поляризацией 15 dBi
- 5 ГГц, теоретическая пропускная способность — до 300 Мбит/с
- Передача до 15 км
- Адаптер пассивного PoE
- Надежный корпус для улицы

Сетевые протоколы	IEEE802.11 a (2T2R 300 Мбит/с)
Частота	5725-5875 МГц (может отличаться по требованию местных нормативных актов)
Режим модуляции	802.11 a/n: OFDM
Антенна	Встроенная 2x2 антенна 15 дБи, По горизонтали: 40° ,по вертикали: 15°
Мощность беспроводного сигнала	27дБм (может отличаться на разных каналах в зависимости от местных требований)
Чувствительность ресивера	-74 дБм @ 65 Мбит/с, -96 дБм @ 6 Мбит/с

Сеть

Шифрование	802.1x/WPA-PSK/WPA2-PSK
Рабочий режим	AP, Client
Безопасность	IP/MAC фильтр, скрытый SSID
Сетевой протокол	TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTP
TDMA	Поддерживается (Устраняет проблемы скрытых ключей 802.11 и улучшает производительность от-точки-к-множественным-точкам)

Автоматическая регулировка времени АСК	Поддерживается (Автоматически выбирает оптимальный параметр)
Управление и логи	NTP, Syslog, Telnet, AC
Настройка веб-интерфейса	Поддерживается
Пропускная способность	5 Мбит/с / 10 Мбит/с / 20 Мбит/с / 40 Мгц

Основное

Питание	24 В, 0,5 А, пассивное PoE
Энергопотребление	Не более 8 Вт
Интерфейсы	2 x 10/100 Мбит/с Base-TX
Рабочие условия	-30°C — +75°C
Условия хранения	-40°C — 85°C, влажность 5 % ~ 90 % (без конденсата)
Влагозащита	IP65
Рабочая влажность	5% — 95%
Масса	600 г
Размеры	270 × 40 × 88 мм

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://hikvision.nt-rt.ru> || hnb@nt-rt.ru