

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hikvision.nt-rt.ru> || [hnb@nt-rt.ru](mailto:hnb@nt-rt.ru)

# Контроллеры для видеостен

## Контроллер для видеостены

### DS-C10S-S11T



- 11 слотов
- Различные источники сигнала, в т. ч. VGA, DVI, HDMI, BNC, YpbPr, DP, HDBaseT
- Разрешение до 4096 x 2160
- Поддержка кодеков H.264 и H.265
- Поддержка режимов разделения экрана 1/4/9/16
- До 6 слоев изображений на 1 экране
- Широкий диапазон настроек

Количество слотов	11 (6 входных, 5 выходных)
Сетевой интерфейс	10M/100M/1000M Ethernet интерфейс
USB	1 x USB2.0
RS-232	2
Питание	AC 100-240 В
Потребляемая мощность	250Вт
Рабочие условия	0 °С...+50 °С, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Шасси	4U
Размеры	352 x 177 x 442,4 мм
Вес (нетто)	20кг

## Платы для контроллера

DS-C10S-SIUT	4 DVI входных интерфейса Кодирование сигнала с разрешением 2@8Мп (12.5 к/с), 2@6Мп (25 к/с), 2@5Мп (25 к/с), 8@1080р, 16@720р, 32@D1
--------------	---

DS-C10S-DI4T	4 DVI входных интерфейса, до 720p@50Гц, 720p@60Гц, 1024 × 768@60Гц, 1024 × 768@75Гц, 1280 × 1024@60Гц, 1280 × 1024@75Гц, 1366 × 768@60Гц, 1400 × 1050@60Гц, 1080p@50Гц, 1080p@60Гц, UXGA@60Гц, 1920 × 1200@60Гц
DS-C10S-VI4T	4 VGA входных интерфейса (необходим адаптер HD15) до 720p@60Гц, 1024 × 768@60Гц, 1024 × 768@75Гц, 1280 × 1024@60Гц, 1280 × 1024@75Гц, 1366 × 768@60Гц, 1400 × 1050@60Гц, 1080p@60Гц, UXGA@60Гц, 1920 × 1200@60Гц
DS-C10S-HI4T	4 HDMI входных интерфейса до 1024 × 768@60Гц, 1024 × 768@75Гц, 1280 × 720@50Гц, 1280 × 720@60Гц, 1280 × 1024@60Гц, 1280 × 1024@75Гц, 1366 × 768@60Гц, 1400 × 1050@60Гц, 1600 × 1200@60Гц, 1920 × 1080@50Гц, 1920 × 1080@60Гц, 1920 × 1200@60Гц, 3840 × 2160@30Гц (3840 × 2160@30Гц поддерживают 1 и 3 порт) 4096 × 2160@30Гц не поддерживается EDID и вывод изображения возможен только на видеокарту
DS-C10S-BI8T	8 BNC входных интерфейсов (WD1, D1)
DS-C10S-YI4T	4 DVI интерфейса (необходим адаптер DVI - YPbPr) до 576p50, 480p60, 720p50, 720p60, 1080p50, 1080p60
DS-C10S-DPI4T	4 DP интерфейса до 1024 × 768@60Гц, 1024 × 768@75Гц, 1280 × 720@50Гц, 1280 × 720@60Гц, 1280 × 1024@60Гц, 1280 × 1024@75Гц, 1366 × 768@60Гц, 1400 × 1050@60Гц, 1600 × 1200@60Гц, 1920 × 1080@50Гц, 1920 × 1080@60Гц, 1920 × 1200@60Гц, 3840 × 2160@30Гц (3840 × 2160@30Гц поддерживают 1 и 3 порт) 4096 × 2160@30Гц не поддерживается EDID и вывод изображения возможен только на видеокарту
DS-C10S-HDBI4T	4 HDBaseT интерфейса до 1024 × 768@60Гц, 1024 × 768@75Гц, 1280 × 720@50Гц, 1280 × 720@60Гц, 1280 × 1024@60Гц, 1280 × 1024@75Гц, 1366 × 768@60Гц, 1400 × 1050@60Гц, 1600 × 1200@60Гц, 1920 × 1080@50Гц, 1920 × 1080@60Гц, 1920 × 1200@60Гц, 3840 × 2160@30Гц (3840 × 2160@30Гц и 4096 × 2160@30Гц поддерживают 1 и 3 порт)
DS-C10S-DO4T	4 DVI выходных интерфейса, до 1024 × 768@60Гц, 1024 × 768@75Гц, 1360 × 768@60Гц, 1080p@60Гц, 1400 × 1050@60Гц, 1920 × 1200@60Гц, 720p@60Гц
DS-C10S-VO4T	4VGA выходных интерфейса (необходим адаптер DVI - VGA), до 1024 × 768@60Гц, 1024 × 768@75Гц, 1360 × 768@60Гц, 1080p@60Гц, 1400×1050@60Гц, 1920×1200@60Гц, 720P@60Гц
DS-C10S-HO4T	4 HDMI выходных интерфейса (необходим адаптер DVI - HDMI), до 1024 × 768@60Гц, 1024 × 768@75Гц, 1360 × 768@60Гц, 1400 × 1050@60Гц, 1920 × 1200@60Гц, 720p@60Гц, 1080p@60Гц

# DS-C10S-S22T



## Контроллер для видеостены

- 22 слота
- Различные источники сигнала, в т. ч. VGA, DVI, HDMI, BNC, YpbPr, DP, HDBaseT
- Разрешение до 4096 x 2160
- Поддержка кодеков H.264 и H.265
- Поддержка режимов разделения экрана 1/4/9/16
- До 6 слоев изображений на 1 экране
- Широкий диапазон настроек

Количество слотов	22 (12 входных, 10 выходных)
Сетевой интерфейс	10M/100M/1000M Ethernet интерфейс
USB	1 x USB2.0
RS-232	2
Питание	AC 100-240 В
Потребляемая мощность	≤ 450Вт (при полной загрузке)
Рабочие условия	0 °С...+50 °С, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Шасси	4U
Размеры	352 x 354 x 442,4 мм
Вес (нетто)	≤ 35 кг (при полной загрузке)

## Платы для контроллера

DS-C10S-SIUT	4 DVI входных интерфейса Кодирование сигнала с разрешением 2@8Мп (12.5 к/с), 2@6Мп (25 к/с), 2@5Мп (25 к/с), 8@1080р, 16@720р, 32@D1
--------------	---

DS-C10S-DI4T	4 DVI входных интерфейса, до 720p@50Гц, 720p@60Гц, 1024 × 768@60Гц, 1024 × 768@75Гц, 1280 × 1024@60Гц, 1280 × 1024@75Гц, 1366 × 768@60Гц, 1400 × 1050@60Гц, 1080p@50Гц, 1080p@60Гц, UXGA@60Гц, 1920 × 1200@60Гц
DS-C10S-VI4T	4 VGA входных интерфейса (необходим адаптер HD15) до 720p@60Гц, 1024 × 768@60Гц, 1024 × 768@75Гц, 1280 × 1024@60Гц, 1280 × 1024@75Гц, 1366 × 768@60Гц, 1400 × 1050@60Гц, 1080p@60Гц, UXGA@60Гц, 1920 × 1200@60Гц
DS-C10S-HI4T	4 HDMI входных интерфейса до 1024 × 768@60Гц, 1024 × 768@75Гц, 1280 × 720@50Гц, 1280 × 720@60Гц, 1280 × 1024@60Гц, 1280 × 1024@75Гц, 1366 × 768@60Гц, 1400 × 1050@60Гц, 1600 × 1200@60Гц, 1920 × 1080@50Гц, 1920 × 1080@60Гц, 1920 × 1200@60Гц, 3840 × 2160@30Гц (3840 × 2160@30Гц поддерживают 1 и 3 порт) 4096 × 2160@30Гц не поддерживается EDID и вывод изображения возможен только на видеокарту
DS-C10S-BI8T	8 BNC входных интерфейсов (WD1, D1)
DS-C10S-YI4T	4 DVI интерфейса (необходим адаптер DVI - YPbPr) до 576p50, 480p60, 720p50, 720p60, 1080p50, 1080p60
DS-C10S-DPI4T	4 DP интерфейса до 1024 × 768@60Гц, 1024 × 768@75Гц, 1280 × 720@50Гц, 1280 × 720@60Гц, 1280 × 1024@60Гц, 1280 × 1024@75Гц, 1366 × 768@60Гц, 1400 × 1050@60Гц, 1600 × 1200@60Гц, 1920 × 1080@50Гц, 1920 × 1080@60Гц, 1920 × 1200@60Гц, 3840 × 2160@30Гц (3840 × 2160@30Гц поддерживают 1 и 3 порт) 4096 × 2160@30Гц не поддерживается EDID и вывод изображения возможен только на видеокарту
DS-C10S-HDBI4T	4 HDBaseT интерфейса до 1024 × 768@60Гц, 1024 × 768@75Гц, 1280 × 720@50Гц, 1280 × 720@60Гц, 1280 × 1024@60Гц, 1280 × 1024@75Гц, 1366 × 768@60Гц, 1400 × 1050@60Гц, 1600 × 1200@60Гц, 1920 × 1080@50Гц, 1920 × 1080@60Гц, 1920 × 1200@60Гц, 3840 × 2160@30Гц (3840 × 2160@30Гц и 4096 × 2160@30Гц поддерживают 1 и 3 порт)
DS-C10S-DO4T	4 DVI выходных интерфейса, до 1024 × 768@60Гц, 1024 × 768@75Гц, 1360 × 768@60Гц, 1080p@60Гц, 1400 × 1050@60Гц, 1920 × 1200@60Гц, 720p@60Гц
DS-C10S-VO4T	4VGA выходных интерфейса (необходим адаптер DVI - VGA), до 1024 × 768@60Гц, 1024 × 768@75Гц, 1360 × 768@60Гц, 1080p@60Гц, 1400×1050@60Гц, 1920×1200@60Гц, 720P@60Гц
DS-C10S-HO4T	4 HDMI выходных интерфейса (необходим адаптер DVI - HDMI), до 1024 × 768@60Гц, 1024 × 768@75Гц, 1360 × 768@60Гц, 1400 × 1050@60Гц, 1920 × 1200@60Гц, 720p@60Гц, 1080p@60Гц

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93