

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hikvision.nt-rt.ru> || hnb@nt-rt.ru

Видеорегистраторы для транспорта

4-канальный аналоговый видеорегистратор с 4G

DS-MP5604-GLF



- 4 канала
- 1080p для каждого канала
- 4 IP-канала
- Кодек H.264/H.265
- Интерфейсы CVBS
- Слоты для HDD / SSD
- Отложенный запуск
- Надежная конструкция
- Поддержка PTZ-камер

Аналоговые камеры

4 камеры HD-TVI, разрешение до 1080p

IP-камеры

4 IP-камеры, разрешение до 1080p (интегрировано с интерфейсом EXT.DEV)

Аудиовход

1, интегрированный с интерфейсом EXT.DEV

Видео/аудиовыход

Видеовыход

1, интегрированный с интерфейсом EXT.DEV, 1 VGA

Аудиовыход

1, линейный (2.0 Vp-p, 600 Ω)

Параметры записи

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сжатие видео | H.264/H.265 |
| Количество потоков | Основной поток: 1080p/720p/WD1/4CIF Дополнительный поток: 4CIF/2CIF/CIF |
| Частота кадров | PAL: 1–12 к/с @ 1080P; NTSC: 1–12 к/с @ 1080P PAL: 1–25 к/с @ 720P; NTSC: 1–30 к/с @ 720P |
| Сжатие аудио | G.711/G.722.1 |
| Тип потока | Видео, видео и аудио |
| Битрейт аудио | 16 Кбит/с |
| Двойной поток | Поддерживается |

Хранение

| | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SD-карта | 2 слота для SD-карты до 256 Гб |
| HDD / SSD | 1 HDD / SSD до 2 Тб (заглушка HDD может быть заменена на 2 HDD / SSD) Заглушка HDD с интерфейсом USB 3.0 |

Беспроводная сеть

| | |
|----|-------------------------------------------|
| 4G | 1 слот для карт 4G, 1 антенна Rosenberger |
|----|-------------------------------------------|

Навигация

| | |
|------|--------------------------------------|
| GNSS | GPS и ГЛОНАСС, 1 антенна Rosenberger |
|------|--------------------------------------|

Акселерометр

| | |
|--------------|------|
| Акселерометр | Есть |
|--------------|------|

Интерфейсы

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Сетевой интерфейс | 1 6-контактный авиационный разъем M12 10 / 100 Мбит/с |
| USB-интерфейс | 1 USB 2.0 |
| Последовательные интерфейсы | 2 RS-232, 1 RS-422 (интегрировано с интерфейсом EXT.DEV) |
| Тревожные вход/выход | 4/2, 1 вход «Кнопка» |
| Сенсорный вход | 4 |
| Импульсный вход | 1 |

Общие

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метод управления | Мышь, удаленное управление с помощью ИК, веб |
| Питание | 9–32 В DC |
| Потребляемая мощность | Ожидание: ≤ 0,5 Вт Полная загрузка: ≤ 45 Вт Без периферии и носителей информации: ≤ 20 Вт |

| | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочие условия | -10°C...+60°C, влажность 10% ~ 95% HDD с подогревом: -30°C...+60°C, влажность 10% ~ 95% |
| Размеры | 206 x 225,4 x 60,1 мм |
| Масса | 1,7 кг |

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-99

<https://hikvision.nt-rt.ru> || hnb@nt-rt.ru