

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hikvision.nt-rt.ru> || hnb@nt-rt.ru

Сетевые видеорегистраторы серии 77

32-канальный IP-видеорегистратор с PoE

DS-7732NI-I4/24P



- 32 канала
- Запись видео с разрешением до 12 Мп
- Вывод видео с разрешением до 4K
- Синхронное воспроизведение 4 канала@4K
- 4 SATA HDD до 8 ТБ
- 1/1 аудио вход/выходов
- Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet

Видеовход	32 канала
Входная пропускная способность	320 Мб/с
Выходная пропускная способность	256 Мб/с
Двусторонний аудиовход	1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Удаленные соединения	128

Видео/аудиовыход

Разрешение записи	12 Мп /8 Мп /6 Мп /5 Мп /4 Мп /3 Мп /1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF /DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
Выход CVBS	1 канал, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), разрешение: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Разрешение вывода HDMI	4K (3840 × 2160)/60 Гц, 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080p/60 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц
Разрешение вывода VGA	2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080p/60 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц

Разрешение вывода HDMI2	1920 × 1080p/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц
Аудиовыход	1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ)
Параметры записи	
Разрешение просмотра в записи / в реальном времени	12 Мп /8 Мп /6 Мп /5 Мп /4 Мп /3 Мп /1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF /DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
Производительность	2 каналов @ 12 Мп (20 к/с) / 4 канала @ 8 Мп (30 к/с)/ 8 каналов @ 4 Мп (30 к/с) / 16 каналов @ 1080p (30 к/с)
Синхронное воспроизведение	16 каналов
Сеть	
Удаленные соединения	128
Протоколы	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SNMP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Жесткий диск	
SATA	4 SATA интерфейса
Объем	до 8 Тб каждый
Интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	1 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet
Интерфейс передачи	RS-232 интерфейс; RS-485 интерфейс (полудуплекс)
USB-интерфейс	2 x USB2.0, 1 x USB3.0
Тревожные входы/ выходы	16/4 (опционально 16/8)
PoE	
Интерфейсы	24 порта Ethernet RJ-45 10/100 Мбит/с с автоопределением
Питание	≤ 210 Вт
Стандарт PoE	IEEE 802.3 af/at
Общие	
Питание	AC 100 – 240 В
Общая мощность	≤ 360 Вт
Потребление (без HDD и PoE)	≤ 20 Вт
Рабочие условия	-10°C...+55°C, влажность 10% ~ 90%
Размер	445 × 400 × 71 мм
Вес	≤ 5кг (без HDD)

DS-7716NI-I4



16-ти каналный IP-видеореги́стратор

16 каналов

Запись видео с разрешением до 12Мп

Вывод видео с разрешением до 4К

Синхронное воспроизведение 4 канала@4K

4 SATA HDD до 8ТБ

1/1 аудио вход/выходов

Сетевой интерфейс 2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet

Видеовход	16 каналов, до 12Мп
Входная пропускная способность	160 Мб/с
Выходная пропускная способность	256 Мб/с
Аудиовход	1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Удаленные соединения	128

Видео/аудиовыход

Разрешение при записи/ воспроизведении	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
---	--

HDMI выходы	4K (3840 × 2160), 1920 × 1080p
VGA выходы	1920 × 1080p
Аудиовыход	1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ)

Параметры записи

Видеосжатие	H.265/H.264/MPEG4
Синхронное воспроизведение	16 каналов@1080P, 4 канала@4K

Жесткий диск

SATA	4 SATA интерфейса
Объем	до 8 Тб каждый

Наружные интерфейсы

Сетевые интерфейсы	1 RJ45 10M / 100M / 1000M адаптивный Ethernet интерфейс
Интерфейс передачи	RS-232 интерфейс; RS-485 интерфейс (полудуплекс)
USB-интерфейс	2 x USB2.0, 1 x USB3.0
Тревожные входы/ выходы	16/4

Общие

Питание	100 ~ 240В AC
Потребляемая мощность	до 20Вт (Без жестких дисков и DVD привода)
Рабочие условия	-10°C— +55°C
Размер	445 x 390 x 70 мм
Вес	менее 5 кг (Без жестких дисков и DVD привода)

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93