

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hikvision.nt-rt.ru> || [hnb@nt-rt.ru](mailto:hnb@nt-rt.ru)

# Сетевые видеорегистраторы серии 77

## 16-канальный IP-видеорегистратор DS-7716NI-I4(B)



- 16 каналов
- Запись видео с разрешением до 12 Мп
- Вывод видео с разрешением до 4K
- Синхронное воспроизведение 16 каналов
- 4 SATA HDD до 8 ТБ, eSATA
- 1/1 аудио вход/выход
- Сетевой интерфейс 2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Видеовход | 16 каналов, до 12 Мп |
|-----------|----------------------|

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Входная пропускная способность | 160 Мб/с |
|--------------------------------|----------|

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Выходная пропускная способность | 256 Мб/с |
|---------------------------------|----------|

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Аудиовход | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
|-----------|------------------------------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Удаленные соединения | 128 |
|----------------------|-----|

### Видео/аудиовыход

|            |            |
|------------|------------|
| Видеовыход | HDMI / VGA |
|------------|------------|

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Разрешение при записи/воспроизведении | 12 МП/8 МП/6 МП/5 МП/4 МП/3 МП/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
|---------------------------------------|--|

|            |  |
|------------|--|
| Выход CVBS | 1 канал, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), разрешение: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
|------------|--|

|            |   |
|------------|---|
| Выход HDMI | 4K (3840 × 2160)/60 Гц, 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K (2560×1440) /60 Гц, 1920 × 1080p/60 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц |
|------------|---|

|             |  |
|-------------|--|
| Выход VGA   | 2K (2560×1440)/60 Гц, 1920 × 1080p/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц, Одновременный вывод HDMI1/VGA |
| Выход HDMI2 | 1920×1080/60 Гц, 1280×1024/60 Гц, 1280×720/60 Гц, 1024×768/60 Гц   |
| Аудиовыход  | 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ)  |

#### Сжатие

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Формат видеосжатия         | H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MPEG4   |
| Разрешение воспроизведения | 12 МП/8 МП/6 МП/5 МП/4 МП/3 МП/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF                                   |
| Синхронное воспроизведение | 16 каналов  |
| Производительность         | 2 канала @ 12 Мп (20 к/с) / 4 канала @ 8 Мп (25 к/с) / 8 каналов @ 4Мп (30 к/с) / 16 каналов @ 1080p (30 к/с) |

#### Сеть

|           |   |
|-----------|---|
| Протоколы | TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
|-----------|---|

#### Жесткий диск

|       |                   |
|-------|-------------------|
| SATA  | 4 SATA            |
| Объем | До 8 Тб каждый    |
| eSATA | 1 интерфейс eSATA |

#### Наружные интерфейсы

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Сетевые интерфейсы          | 2 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet |
| USB-интерфейс               | 2 USB 2.0<br>1 USB 3.0             |
| Последовательные интерфейсы | 1 RS-232<br>1 RS-485               |
| Тревожные входы/выходы      | 16/4 (опционально 16/8)            |

#### Общие

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Питание               | 100 ~ 240 В AC                              |
| Мощность              | До 80 Вт                                    |
| Потребляемая мощность | до 20 Вт (Без жестких дисков и DVD привода) |
| Рабочие условия       | -10°C...+55°C, влажность 10% ~ 90%          |
| Размер                | 445 × 400 × 71 мм                           |
| Масса                 | ≤5 кг (без HDD)                             |

# DS-7716NI-I4/16P



## 16-ти канальный IP-видеорегиcтpатор с PoE

Запись с разрешением до 12Мп  
Поддержка камер других производителей  
HDMI выход с разрешением до 4K  
VGA выход с разрешением до 1080p  
16 PoE-интерфейсов  
Тревожные вход/выход 16/4  
4 SATA HDD до 8Тб  
2 USB2.0, 1 USB3.0

---

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Видеовход                       | 16 каналов, до 12Мп          |
| Входная пропускная способность  | 160 Мб/с                     |
| Выходная пропускная способность | 256 Мб/с                     |
| Аудиовход                       | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
| Удаленные соединения            | 128                          |

---

### Видео/аудиовыход

|   |  |
|---|--|
| Разрешение при записи/<br>воспроизведении | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3<br>MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF |
|---|--|

---

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| HDMI выходы | 4K (3840 × 2160), 1920 × 1080p |
| VGA выходы  | 1920 × 1080p                   |
| Аудиовыход  | 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ)  |

#### Параметры записи

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Видеосжатие                | H.265/H.264/MPEG4             |
| Синхронное воспроизведение | 16 каналов@1080P, 4 канала@4K |

#### Жесткий диск

|       |                   |
|-------|-------------------|
| SATA  | 4 SATA интерфейса |
| Объем | до 8 Тб каждый    |

#### Наружные интерфейсы

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Сетевые интерфейсы      | 1 RJ45 10M / 100M / 1000M адаптивный Ethernet интерфейс |
| Интерфейс передачи      | RS-232 интерфейс; RS-485 интерфейс (полудуплекс)        |
| USB-интерфейс           | 2 x USB2.0, 1 x USB3.0                                  |
| Тревожные входы/ выходы | 16/4  |

#### PoE

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Интерфейсы   | 16 RJ-45 10/100M Ethernet |
| Питание      | Не менее 200Вт            |
| Стандарт PoE | IEEE 802.3 af/at          |

#### Общие

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Питание               | 100 ~ 240В AC                                 |
| Потребляемая мощность | до 20Вт (Без жестких дисков и DVD привода)    |
| Рабочие условия       | -10°C— +55°C                                  |
| Размер                | 445 x 390 x 70 мм                             |
| Вес                   | менее 5 кг (Без жестких дисков и DVD привода) |

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93