

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hikvision.nt-rt.ru> || hnb@nt-rt.ru

Сетевые видеорегистраторы серии 76

8-ми каналный IP-видеорегистратор

DS-7608NI-I2



8 каналов
Запись видео с разрешением до 12Мп
Вывод видео с разрешением до 4K
Синхронное воспроизведение 2 канала@4K
2 SATA HDD до 8ТБ
1/1 аудио вход/выходов
Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet

IP-видеовход	8 каналов, до 12Мп
Аудиовход	1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1 kOm)
Входная пропускная способность	80 Мбит/с
Выходная пропускная способность	256 Мбит/с
Удаленные соединения	128

Видео/аудиовыход

HDMI выход	4K (3840 × 2160)/ 2K (2560 × 1440)
VGA выход	1920 × 1080p

Разрешение при записи/ воспроизведении	12MP/ 8MP /6MP/ 5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Аудиовыход	1 канал, RCA (Линейный, 1 kOm)

Запись

Видеосжатие	H.265/ H.264/ MPEG4
Онлайн просмотр / воспроизведение записи	12MP/ 8MP /6MP/ 5MP/ 3MP/ 1080P/ UXGA/ 720P/ VGA/ 4CIF/ DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF
Синхронное воспроизведение	8 каналов 2 канала @ 4К или 8 каналов @ 1080p

Жесткий диск

SATA	2 SATA
Объем	до 8 Тб каждый

Наружные интерфейсы

Сетевые интерфейсы	1, RJ45 10M / 100M / 1000M адаптивный Ethernet интерфейс
USB-интерфейс	1 x USB2.0, 1 x USB3.0
Тревожные вход/выход	4/1

Общие

Питание	100 - 240В AC
Потребляемая мощность	до 15Вт (Без жестких дисков и DVD привода)
Рабочие условия	-10°C— +55°C
Шасси	380мм
Размер	380 × 290 × 45 мм
Вес	менее 3 кг (Без жестких дисков и DVD привода)

DS-7608NI-I2/8P



8-ми каналный IP-видеорегистратор с PoE

8 каналов

Запись видео с разрешением до 12Мп

Вывод видео с разрешением до 4К

Синхронное воспроизведение 2 канала@4K

2 SATA HDD до 8ТБ

1/1 аудио вход/выходов

Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet

IP-видеовход	8 каналов, до 12Мп
Аудиовход	1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1 kOm)
Входная пропускная способность	80 Мбит/с
Выходная пропускная способность	256 Мбит/с
Удаленные соединения	128
Видео/аудиовыход	
HDMI выход	4K (3840 × 2160)/ 2K (2560 × 1440)
VGA выход	1920 × 1080p

Разрешение при записи/ воспроизведении	12MP/ 8MP /6MP/ 5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Аудиовыход	1 канал, RCA (Линейный, 1 kOm)

Запись

Видеосжатие	H.265/ H.264/ MPEG4
Онлайн просмотр / воспроизведение записи	12MP/ 8MP /6MP/ 5MP/ 3MP/ 1080P/ UXGA/ 720P/ VGA/ 4CIF/ DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF
Синхронное воспроизведение	2 канала @ 4K или 8 каналов @ 1080p

Жесткий диск

SATA	2 SATA
Объем	до 8 Тб каждый

Наружные интерфейсы

Сетевые интерфейсы	1, RJ45 10M / 100M / 1000M адаптивный Ethernet интерфейс
USB-интерфейс	1 x USB2.0, 1 x USB3.0
Тревожные вход/выход	4/1

РоЕ

Интерфейсы	8 RJ-45 10/100 Мбит/с
Питание	не менее 120Вт
Поддерживаемый стандарт	IEEE 802.3 af/at

Общие

Питание	100 - 240В AC
Потребляемая мощность	до 15Вт (Без жестких дисков и DVD привода)
Рабочие условия	-10°С— +55°С
Шасси	380мм
Размер	380 × 290 × 45 мм
Вес	менее 3 кг (Без жестких дисков и DVD привода)

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Волгода (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93